

LED MARKER

Led marker je izvor svetla namenjen za označavanje objekata koji moraju biti uo eni sa velikog rastojanja i bilo kog ugla prilaza istom. Zbog svog dugog veka preporu ujemo ga za koriš enje na krajnje nepristupa nim mestima za održavanje (npr. visoke zgrade, silosi, repetitorske antene itd.).

Napajanje Led markera je 230 Vac 50 Hz 110mA. Pošto je vrlo mala potrošnja, mogu e je napajanje preko ra unarskog UPS-a na mestima gde mora da radi bez obzira na nestanak napajanja.

Svetlo je crvene boje i vrlo intenzivno. Izvor je izveden u tri nezavisne grane što pove eva sigurnost obeleženog objekta. Izvedba u Led tehnologiji obezbe uje izuzetno dug vek trajanja (oko 100.000 radnih sati), te je održavanje obeležavanja objekta smanjeno na minimum.

Zbog male potrošnje je i grejanje vrlo slabo. Mala potrošnja obezbe uje i mali pad napona na kablovima za napajanje te omogu ava ve a rastojanja od izvora napajanja ili tanje kablove za iste što im smanjuje cenu.



Napon napajanja	230 Vac sinus
Frekvencija	50 Hz
Struja	110 mA
Usmerenje horizontalno	360 stepeni
Usmerenje vertikalno	Od horizonta do zenita
Svetlosni izvor	Tri neovisna kruga izvora napajanja i svetla
Boja	Crvena
IP zaštita	IP 67